



Tutorial para extraer videos de equipo Dahua

Introducir la memoria usb en el puerto frontal o trasero del videograbador

Dar click derecho en cualquier parte de la pantalla

Elegir la opción menú principal

Haga clic en el botón de Copia de seguridad y le aparecerá la interfaz como la mostrada

The screenshot shows the 'BACKUP' interface of a Dahua system. At the top, there is a 'Device Name' dropdown menu set to 'sdc1(USB DISK)' and a 'Browse' button. Below this, it displays '0.00 KB(Space Needed)' and '13.78 GB/15.00 GB(Free/Total)'. The 'Type' is set to 'All'. The 'Start Time' is '2013 - 10 - 18 00 : 00 : 00' and the 'End Time' is '2013 - 10 - 18 12 : 11 : 34'. The 'Record CH' is set to '1' and the 'File Format' is 'DAV'. There are 'Add' and 'Remove' buttons next to the file format. A table with columns 'Channel', 'Type', 'Start Time', 'End Time', and 'Size(KB)' is shown, with a '0' in the first row. A 'Start' button is at the bottom right.

Channel	Type	Start Time	End Time	Size(KB)
0				

Podrá ver el nombre del dispositivo de copia de seguridad, el espacio total y el espacio libre

Seleccione el dispositivo de copia de seguridad y la hora inicial y final.

Haga clic sobre el botón Agregar y el sistema iniciará la búsqueda. A continuación le aparecerán todos los archivos que cumplen los criterios de la búsqueda. El sistema calcula automáticamente la capacidad necesaria y la restante



COPIA SEG

Nombre ... sdc1(USB DISK)

Navegar

89.34 GB(Espacio necesario)

13.48 GB/14.78 GB(Libre/Total)

Tipo Todo

Hora d... 2016 - 01 - 31 00 : 00 : 00

Canal grab 1

Hora fin 2016 - 05 - 31 09 : 47 : 15

Format... DAV

Buscar

Borrar

406	✓	Canal	Tipo	Hora de inicio	Hora fin	Tamaño (KB)
1	✓	1	R	16-02-19 12:20:19	16-02-19 13:00:00	28032
2	✓	1	R	16-02-19 13:00:00	16-02-19 14:00:00	41344
3	✓	1	R	16-02-19 14:00:00	16-02-19 15:00:00	40800
4	✓	1	R	16-02-19 15:00:00	16-02-19 15:32:03	187680
5	✓	1	R	16-02-19 15:32:04	16-02-19 17:00:00	424128
6	✓	1	R	16-02-19 17:00:00	16-02-19 18:00:00	260384
7	✓	1	R	16-02-19 18:00:00	16-02-19 18:54:05	6144
8	✓	1	R	16-02-22 10:23:45	16-02-22 10:35:19	3312
9	✓	1	R	16-02-22 10:24:02	16-02-22 10:24:03	2048
10	✓	1	R	16-02-22 10:33:56	16-02-22 12:00:00	61280
11	✓	1	R	16-02-22 12:00:00	16-02-22 13:00:00	43632
12	✓	1	R	16-02-22 13:00:00	16-02-22 14:00:00	43632
13	✓	1	R	16-02-22 14:00:00	16-02-22 14:40:10	29696
14	✓	1	R	16-02-22 09:07:42	16-02-22 10:00:00	20208

Copia d...

El sistema solo hará copia de seguridad de los archivos con la marca ✓ delante del nombre del canal. Puede usar el botón Fn o el botón Cancelar para eliminar la marca ✓ después del número de serie.

haga clic sobre el botón Iniciar y el sistema empezará a copiar. Simultáneamente el botón de Copia de seguridad se transforma en el botón Parar. Puede ver el tiempo que resta y la barra de progreso abajo a la izquierda



COPIA SEG

Nombre ... sdc1(USB DISK) Navegar
 282.28 MB(Espacio necesario) 13.48 GB/14.78 GB(Libre/Total)
 Tipo Todo
 Hora d... 2016 - 01 - 31 00 : 00 : 00 Canal grab 1
 Hora fin 2016 - 05 - 31 09 : 47 : 15 Format... DAV Buscar Borrar

406	<input type="checkbox"/>	Canal	Tipo	Hora de inicio	Hora fin	Tamaño (KB)
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 12:20:19	16-02-19 13:00:00	28032
2	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 13:00:00	16-02-19 14:00:00	41344
3	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 14:00:00	16-02-19 15:00:00	40800
4	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 15:00:00	16-02-19 15:32:03	187680
5	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 15:32:04	16-02-19 17:00:00	424128
6	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 17:00:00	16-02-19 18:00:00	260384
7	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-19 18:00:00	16-02-19 18:54:05	6144
8	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 10:23:45	16-02-22 10:35:19	3312
9	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 10:24:02	16-02-22 10:24:03	2048
10	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 10:33:56	16-02-22 12:00:00	61280
11	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 12:00:00	16-02-22 13:00:00	43632
12	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 13:00:00	16-02-22 14:00:00	43632
13	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 14:00:00	16-02-22 14:40:10	29696
14	<input type="checkbox"/>	1	R	16-02-22 09:07:42	16-02-22 10:00:00	20208

Tiempo restante 00:01:19

Parar

Cuando el sistema complete la copia de seguridad, podrá ver el cuadro emergente avisándole de tal suceso.

λ Formato de archivo: Haga clic sobre Formato de archivo y podrá ver estas dos opciones: DAV/ASF.

Normalmente el formato del nombre de archivo es: Número de canal+Tipo de grabación+Hora En el nombre de archivo, el formato ADM es A+M+D+H+M+S y la extensión del archivo es .dav.

Consejos:

Durante el proceso de copia de seguridad, puede hacer clic sobre el botón ESC para salir de la interfaz para realizar otra operación. El sistema continuará con el proceso de copia de seguridad.

Nota:

Cuando haga clic en el botón Parar durante el proceso de copia, la función de parada se activará inmediatamente. Por ejemplo, si tiene diez archivos marcados para copiar y hace clic en Parar después de copiar cinco archivos, el sistema solo guardará los primeros 5 archivos en el dispositivo (aunque usted vea diez nombres de archivos)

